

照明設備一覧

電気設備

調光設備電気総容量			200kVA
負荷回路数（舞台用）			100回路
負荷回路数（客席用）			16回路
持込照明機器電源容量			25kVA × 2か所

調光設備

丸茂電機(株) PRETYNA-M60			
制御回路数		1024CH	
コントロールチャンネル		1024CH	
外部入力チャンネル		512CH	
イベント数		× 100	1イベントのメモリ容量/チェイス/
記憶シーン		× 3000/1イベント	サブマスター/チャンネル合せて
調光特性記憶		× 10種類	
チェイス		× 1000	99チェイス×99ステップ
パート機能		× 5	
LED制御		× 1式	
マスターフェーダー		× 1本	
クロスフェーダー		× 1組	
タイムクロス操作パネル		× 1式	
GO/STOP/BACKパネル		× 1式	
サブマスターフェーダー		× 1式30本	99ページ
プリセットフェーダー		60本 3段	180本×1段使用可
フラッシュスイッチ		× 60個	
シーンメモリー操作パネル		× 1式	
チェイス操作パネル		× 1式	
パッチ場面数		× 3場面	
プログラムパネル		× 1式	
外部記憶装置		× 1式	SDカード

負荷設備

舞台上部	1B	200W4色8回路 BC無し	
	1S	30A12回路 C型×24ヶ口	
		常設器材 1K平凸×11	1KF×8
舞台床部	2B	200W4色8回路 BC無し	
	2S	30A12回路 C型×24ヶ口	
		常設器材 1K平凸×9	1KF×8
客席上部	UH	300W4色8回路 BC無し	
	FC	上下各30A10回路	
	LH	8回路4色	
客席上部	客WC	上下各30A2回路	
	FS	上下各30A4回路 C20×8ヶ口×2	
		常設器材 1K平凸×8×2	
客席上部	CL	30A12回路 C20×24ヶ口	
		常設器材 1K平凸×24	